

CD-41K/61K

Программируемые счетчики 4 или 6 десятичных разрядов



Одна или две предустановки.
Яркая светодиодная индикация.
Релейный выход 5А/250В.
Программируемый масштабный коэффициент от 99.9999 до 00.0001.
4 функции управления выходом
Выход для питания датчика.
Возможность подключения 2-х фазного источника А/В (например, энкодера)

Тип	CD-41K	CD-61K	CD-42K	CD-62K
Кол-во разрядов	4	6	4	6
Высота символов	0.5"	0.4"	дисплей уставки 0.27"	
Диап. счета	-999~9999	-99999~999999	-999~9999	-99999~999999
Диап. уставки	1-9999	1-999999	1-9999	1-999999
Макс. частота	1кГц / 20 Гц (устанавливается переключателем)			
Входные сигналы	NPN, PNP, Low level 0~5V, High level 6~24V			
Выход для питания датчика	DC 24В, 100 мА			
Выходы	1 реле AC 250В, 5А		2 реле AC 250В, 5А	
Потреб. мощность	12ВА			
Источник питания	AC 110В/240В 50/60 Гц			
Рабочая температура	-10~50 °С 35%~85% RH			
Габариты	DIN 48X48, 102мм			
Время хранения информации при отключенном питании более 10 лет				

Диаграммы работы возможных функций выхода

